

OTO LAMBASI GERİLİM AKIM DEĞERLERİ

	10 W	21 W	55 W	60 W	55+60 W	80 W	100 W	80+100 W
Lamba Gerilimi (Volt)	Lamba akımı (Amper)	Lamba akımı (Amper)	Lamba akımı (Amper)	Lamba akımı (Amper)	Lamba akımı (Amper)	Lamba akımı (Amper)	Lamba akımı (Amper)	Lamba akımı (Amper)
0,0 V		0	0		0	0		0
0,1 V		0,17	0,45		0,75	0,55		1,18
0,2 V		0,30	0,75		1,34	0,96		2,00
0,3 V		0,38	0,95		1,82	1,10		2,50
0,4 V		0,42	1,03		2,08	1,30		2,80
0,5 V		0,47	1,11		2,24	1,37		3,10
0,6 V		0,49	1,17		2,40	1,46		3,25
0,7 V		0,51	1,22		2,52	1,50		3,30
0,8 V		0,53	1,27		2,64	1,60		3,55
0,9 V		0,55	1,32		2,76	1,66		3,68
1,0 V		0,57	1,37		2,86	1,73		3,85
1,5 V		0,65	1,60		3,36	2,05		4,55
2,0 V		0,73	1,81		3,81	2,35		5,13
2,5 V		0,80	2,00		4,22	2,60		5,75
3,0 V		0,86	2,19		4,61	2,85		6,32
3,5 V		0,92	2,36		4,98	3,08		6,85
4,0 V		0,98	2,52		5,33	3,30		7,35
4,5 V		1,04	2,67		5,65	3,51		7,80
5,0 V		1,10	2,82		5,98	3,70		8,22