

# ARRL DX Contest

## Turkish Rules

### 1. Misyon, Tanımlar ve Amaç:

**1.1. Misyon:** W(Amerika) / VE(Kanada) istasyonlarının HF ve MF bantlarında DX propagasyon çalışma becerilerini geliştirmek, ve DX istasyonlarının yalnızca W / VE istasyonları ile temasını bir rekabet oluşturarak istasyon kapasitesini geliştirmek istasyonları cesaretlendirmek.

### 1.2. Tanımlar

1.2.1. W(Amerika) / VE(Kanada) istasyonlarının kapsamı aşağıdaki iki maddede belirtilmiştir;

1.2.1.1. **W(Amerika)** Amerika Birleşik Devletleri kapsar (Alaska ve Havai hariç)

1.2.1.2. **VE(Kanada)** Kanada bölgelerini kapsar (St. Paul adası ve Sable hariç)

1.2.2. **DX** istasyonları W(Amerika) / VE(Kanada) dışındaki istasyonlarını kapsar

1.2.3. **DXCC** ARRL DXCC listesindeki ülke veya bölgeleri kapsar

1.2.4. **Elektronik Log** Bir bilgisayar yardımıyla QSO kayıtlarının tutulduğu ve e-mail yoluyla gönderilen QSO verileridir.

1.2.5. **Otomasyon** , çok-kanallı dekodeer bağımsız operatörün doğrudan kontrol ve katılım işleyişi ne yardım sağlayacak alet-ekipman, yazılım

### 1.3. Amacı

1.3.1. W(Amerika) / VE(Kanada) amatörleri , 160, 80, 40, 20, 15, ve 10 metre bantları üzerinde mümkün olduğu kadar çok DX ve DXCC ülke&bölgeleri ile çalışmak

1.3.2. DX istasyonları daha fazla W(Amerika) / VE(Kanada) amatörleri ve 48 Amerika Eyaleti ile çalışmak

### . 2. Tarih ve Yarışma Süresi:

2.1. **CW:** Şubat ayında Üçüncü hafta sonu **(21-22 Şubat, 2015)**.

2.2. **SSB:** Mart ayının İlk hafta sonu. **(07-08 Mart 2015)**,

2.3. Yarışma Süresi: 2359 UTC Pazar'a 0000 UTC Cumartesi her mod için 48 saatlik ayrı yarışmalar.

### **3. Giriş-Katılım Kategorileri:**

#### **3.1. Tek Operatör:**

Yardım yada dx summit veya çok kanallı otomatik kod çözücü kullanılamaz

3.1.1. QRP: 5 watt verici çıkış ya da daha az.

3.1.2. Düşük Güç: 150 watt verici çıkış ya da daha az.

3.1.3. Yüksek Güç: 1500 watt veya lisans limiti maksimum verici çıkışı,.

#### **3.2. Tek Operatör Sınırsız:**

Yardım veya otomatik tespit kullanılması, çok kanallı kod çözümler izin verilir.

3.2.1. Düşük Güç: 150 watt verici çıkış ya da daha az.

3.2.2. Yüksek Güç: 1500 watt veya lisans limiti maksimum verici çıkışı,.

#### **3.3. Tek Operatör, Tek Bantlı**

3.3.1. Katılımcı sadece bir Tek Bantlı çalışabilir ve loğunu tek band olarak sunabilir.

3.3.2. Özel çağrı işareti için sadece tek bir band da katılım sağlayabilir

3.3.3. Tek Bantlı katılımlar için güç alt kategori si yoktur

3.3.3. Tek Bant katılımları için dx yardım kullanımına izin verilmez.

#### **3.4. Multioperator:**

3.4.1. Tek Verici. Aynı anda Çoklu operatör tek TRX-Telsiz Radyo cihazı ile çalışılabilir

3.4.1.1. Yüksek Güç: 1500 watt veya lisans limiti maksimum verici çıkışı,.

3.4.1.2. Düşük Güç: 150 watt verici çıkış ya da daha az.

3.4.2. İki Verici. Aynı anda Çoklu operatör 2 TRX-Telsiz Radyo cihazı ile çalışılabilir

3.4.2.1. İki Verici katılımları için güç alt kategori si yoktur

3.4.2.2. İki Verici alt kategori girişleri Cabrillo biçimi standart ya da bir kağıt günlüğüne kesin bir notla göre sunulan elektronik günlüğüne temas vericiyi tespit gerekir.

3.4.3. Multitransmitter. Çoklu operatör anyın anda her band da bir operatör çalışacak şekilde izin verilir.

3.4.3.1. Multitransmitter katılımları için güç alt kategori si yoktur

3.4.4 Band Değişiklikler. Tek Verici ve İki Verici alt kategori girişleri *vericinin başına* saat saat başına altı (6) bant değişikliklerle *sınırlıdır*.

3.4.4.1 Saat saat 00-59 dakika değil, herhangi bir 60 ardışık dakika olarak sayılır.

3.4.4.2 A bandı değişimi farklı bantlarda iki ardışık kişileri oluşur. Örneğin, geri 20 metre sonra bir 40 metreye 20 metre değişim ve *iki* bant değişiklikleri oluşturur. *Band değiştirme kural veya yanlış günlüğü ihlali multioperator, Multitransmitter sınıf bir giriş Sınıflandırılmasına ilişkin neden olacaktır.*

#### . 4. Yarışma QSO Değişimi:

4.1. W / VE istasyonları sinyal raporu ve eyalet kısaltması verirler

Örnek SSB: "59+FL" gibi Örnek CW: "599+FL" gibi

Örnek SSB katılım QSO videosu [http://www.youtube.com/watch?v=WaHFfP6\\_5H0](http://www.youtube.com/watch?v=WaHFfP6_5H0)

4.2. DX istasyonları (USA ve Kanada dışındaki istasyonları kapsar) sinyal raporu ve güç (yaklaşık verici çıkış gücü gösteren numara veya kısaltma) gönderebilirsiniz.

Örnek SSB: "59+100" gibi Örnek CW: "599+100" gibi

Örnek SSB katılım QSO videosu

[http://www.youtube.com/watch?v=HjexzS3wWNw&feature=player\\_detailpage](http://www.youtube.com/watch?v=HjexzS3wWNw&feature=player_detailpage)

#### . 5 Skor hesaplama:

5.1. QSO Puan - W / istasyonları DX QSO başına üç puan saymak VE. DX istasyonları QSO VE W / başına üç puan sayılır.

5.2. Çarpanları

5.2.1. Bant başına çalıştı DXCC varlıkların toplamı (ABD ve Kanada hariç): W / istasyonları VE.

5.2.2. DX istasyonları: US devletlerin Sum (KH6/KL7 hariç), Columbia (DC) İlçe ve Kanadalı iller / bölgeler: NB (VE1, 9), NS (VE1), QC (VE2), (VE3), MB ON (VE4), SK (VE5), AB (VE6), BC (VE7), NT (VE8), NF (VO1 - bkz not, LB (VO2 - nota bakınız), NU (VYo), YT (VY1), PE (VY2) bant başına (grup başına 63 maksimum) çalıştı. Not - VO1 ve VO2 resmen bir tek ilin birleştirilecek olmasına rağmen, onlar geleneğin nedenlerle bu yarışmaya ayrı ayrı sayılır.

5.3. Final Score: Toplam çarpanlar ile çarpılır QSO puanı

#### 6 Çeşitli.:

6.1. DXCC List tarafından tanımlanan istasyon çağrı işareti istasyonun yerini belirlemek gerekir. (Maine KH6XYZ/W1, Guantanamo KG4/W1INF, vb.)

6.2. Aynı istasyon bandı başına sadece bir kez çalışmış olabilir

6.3. Hayır çapraz-mode veya tekrarlayıcı kişileri izin verilir.

6.4. ABD ve Kanada dışında havacılık mobil ve deniz mobil istasyonlar sadece QSO kredi VE / W istasyonları tarafından çalışmış olabilir.

6.5. ARRL Bağlı Kulüp Müsabaka kurallarında tanımlandığı gibi, DXpedition puanları sadece Orta ve Sınırsız kulüp toplamlarına dahil edilebilir.

6.6. Katılımcılar farkında olmalıdır [ARRL Band Planları](#) .

## . 7 Gönderme:

7.1. **CW yarışma** Yazılar e-posta veya **2359 UTC Salı Mart 19, 2013** tarafından damgalanmış olmalıdır.

7.2. **Telefon yarışma** Yazılar e-posta veya **2359 UTC Salı, Nisan 2, 2013** tarafından damgalanmış olmalıdır.

7.3. CW yarışma için elektronik kayıtlar gönderilecektir gerekir [DXCW@arri.org](mailto:DXCW@arri.org)

7.4. Telefon yarışma için elektronik kayıtlar gönderilecektir gerekir [DXPhone@arri.org](mailto:DXPhone@arri.org)

7.5. Elektronik kayıtlar günlüğü ve istasyon bilgileri dahil olmak üzere, Cabrillo formatında olmalıdır. Kağıt kayıtları bir özeti sayfa içermelidir.

7.5.1. Elektronik günlükleri kağıt kopyaları elektronik Cabrillo biçim dosyası için kabul edilebilir bir yerini tutmaz. Yarışmadan sonra bir elektronik giriş dönüştürülen kağıt günlükleri elektronik günlükleri kabul edilir.

7.6. El yazılı kağıt girişleri veya disket gibi bellek aygıtlarına teslim günlükleri postalanması gerekmektedir: ARRL, 225 Main St, Newington, DX Telefon veya DX CW ya olarak işaretlenmiş zarf ile CT 06111.

7.7. Rekabet CW ve Telefon bölümleri için verileri ayrı ayrı sunulmalıdır.

7.8. De web uygulaması [www.b4h.net/cabforms](http://www.b4h.net/cabforms) kağıt veya non-Cabrillo elektronik günlükleri bir elektronik giriş oluşturmak için kullanılan olabilir.

7.9. Yarışma günlük sayfaları, özet sayfaları ve kurallar birinci sınıf pul iki üniteleri ile bir SASE göndererek ARRL istenebilir.

## . 8. Ödüller:

8.1. Plaketler. Plaketler (sponsor varsa) CW ve Telefon yarışmalar hem aşağıdaki kategorilerde istasyonları verilecektir.

8.1.1. Top W / aşağıdaki kategorilerde puan VE:

Tek Operatör, Tüm Band QRP

Tek Operatör, Tüm Bant, Düşük Güç

Tek Operatör, Tüm Bant, Yüksek Güç

Tek Operatör, Tek Bant (160-10 Metre)

Tek Operatör Sınırsız, Yüksek Güç

Tek Operatör Sınırsız, Düşük Güç

Multioperator, Tek Verici, Yüksek Güç

Multioperator, Tek Verici, Düşük Güç

Multioperator, İki Verici  
Multioperator, Multitransmitter

8.1.2. Dünya çapında Tek Operatörü, Tüm Bant kategorisinde, ve her bir kıtada top puan.

8.1.3. Top aşağıdaki kategorilerde dünya çapında puan:

Tek Operatör, Tüm Band QRP

Tek Operatör, Tüm Bant, Düşük Güç

Tek Operatör, Tek Bant (160-10 Metre)

Tek Operatör Sınırsız, Yüksek Güç

Tek Operatör Sınırsız, Düşük Güç

Multioperator, Tek Verici, Yüksek Güç

Multioperator, Tek Verici, Düşük Güç

Multioperator, İki Verici

Multioperator, Multitransmitter

8.1.4. Sponsorlu gibi ek özel plaketer verilecektir.

## 8.2. Sertifikalar Sertifikalar verilecektir.:

8.2.1. Top Tek Operatör, tüm DXCC işletmeden Band girişleri (QRP, Düşük Güç ve Yüksek Güç) ve ARRL / RAC Bölüm.

8.2.2. Her ARRL / RAC bölüm ve her DXCC varlık üst Tek Band girdiler.

8.2.3. Top Tek Operatör Sınırsız, Yüksek Güç ve Tek Operatör Sınırsız, her ARRL / RAC Bölüm ve her DXCC varlık Düşük Güç girişleri.

8.2.4. Her DXCC varlık, ABD çağrı alan ve Kanada'da üst multioperator girdiler (Tek Yüksek Güç, Tek Düşük Güç, İki ve Multitransmitter).

8.2.5. Her iki modda fazla 500 QSOs sahip bir girdiyi göndererek DX istasyonları sertifika alacaksınız.

8.2.6. Ek belgelerin uygun olarak verilecektir.

## 9 Diğer.:

9.1. " [Tüm ARRL Yarışmalar için Genel Kurallar](#) "ve" [30 MHz \(HF\) aşağıda bantlarında ARRL Yarışmalar Genel Kurallar](#) özellikle bu yarışma için kurallarda belirtilmediği sürece "uygulanacaktır.

9.2. Bilgi için başvurun [contests@arrl.org](mailto:contests@arrl.org) veya telefonla (860) 594-0232 tarafından.